### Servicio pesado 240 V

### Datos para selección y pedidos

| Sistema | Corriente A | Potencia en caballos de fuerza[a] | | | | | | | Interior - tipo 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 240 V AC | | | | | | 250 V DC | | |
| | | 1 Fase, 2 hilos | | 2 Fases, 4 hilos | | 3 Fases, 3 hilos | | | | |
| | | Est. | Máx. | Est. | Máx. | Est. | Máx. | Est. | Referencia | Número de catálogo |
| ***Fusible de 240 V[b]*** | | | | | | | | | | |
| **3 Polos, 3 fusibles y neutro ( También usado para aplicaciones 3 polos, 3 hilos)** | | | | | | | | | | |
| | 30 | $1_1$•$_2$ | 3 | — | — | 3 | $7_1$•$_2$ | 5 | **HF321NR** | **A7B10000001292** |
| | 60 | 3 | 10 | — | — | $7_1$•$_2$ | 15 | 10 | **HF322NR** | **A7B10000001293** |
| | 100 | $7_1$•$_2$ | 15 | — | — | 15 | 30 | 20 | **HF323NR** | **A7B10000001294** |
| | 200 | 15 | — | — | — | 25 | 60 | 40 | **HF324NR** | **A7B10000001295** |

a) Clasificaciones de potencia dual:
**Est.-** Se aplica cuando hay instalados fusibles sin tiempo de retraso.
**Max.-** Se aplica cuando hay instalados fusibles de tiempo de retraso.
b) Adecuado para usar como equipo de entrada de servicio.

1) Clasificación de potencia dual:
**Est.-** Se aplica cuando están instalados fusibles de conexión sin tiempo de retraso.
**Max.-** Se aplica cuando están instalados fusibles de conexión con tiempo de retraso.
2) Estos interruptores están aprobados por UL-para aplicación en sistemas bifásicos aterrizados.

### *Desconectadores en AC*

| Corriente A | Tipo | Caballos de fuerza | Dimensiones | | | Referencia | Numero de catálogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Largo | Ancho | Alto | | |
| 60 | Sin fusibles | 10 | 7 1/2 | 5 | 2 1/2 | **WN2060** | **A7B10000053898** |

| Sistema | Corriente A | Clasificaciones de potencia | | | | | | | | | | Interior - tipo 1 | | Interior - tipo 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 480 V | | | | 600 V | | | | 250 V DC | 600 V DC | | | | |
| | | 1 Fase, 2 hilos | | 3 Fases, 3 hilos | | 1 Fase, 2 hilos | | 3 Fases, 3 hilos | | | | | | | |
| | | Est. | Máx. | Est. | Máx. | Est. | Máx. | Est. | DC | Est. | Est. | Referencia | Número de catálogo | Referencia | Número de catálogo |
| ***Fusible de 240 V*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 Polos, 3 fusibles y neutro** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 3 | 7 1/2 | 5 | 15 | 3 | 10 | 7 1/2 | 20 | 5 | — | **HF361** | **A7B10000001296** | **HF361R** | **A7B10000001297** |
| | 60 | 3 | 7 1/2 | 5 | 15 | 3 | 10 | 7 1/2 | 20 | 5 | — | **HF362** | **A7B10000001298** | **HF362R** | **A7B10000001299** |
| | 100 | 5 | 20 | 15 | 30 | 10 | 25 | 15 | 50 | 10 | 30 | **HF363** | **A7B10000003823** | **HF363R** | **A7B10000003824** |
| | 200 | 5 | 20 | 15 | 30 | 10 | 25 | 15 | 50 | 10 | 30 | **HF364** | **A7B10000001301** | **HF364R** | **A7B10000001302** |
| | 400 | — | — | 100 | 250 | — | — | 125 | 350 | 50 | — | **HF365** | **A7B10000001303** | **HF365R** | **A7B10000001304** |
| | 600 | — | — | 150 | 400 | — | — | 200 | 500 | 50 | — | **HF366** | **A7B10000001305** | **HF366R** | **A7B10000001306** |