



Residencial

Interruptores de seguridad

Servicio normal industrial 127/240V

Datos para selección y pedidos



Sistema	Corriente A	Potencia en caballos de fuerza ^a							Interior - tipo 1		Interior - tipo 3R		
		240 V AC					250 V DC						
		1 Fase, 2 hilos		2 Fases, 4 hilos		3 Fases, 3 hilos				Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo
		Est.	Máx.	Est.	Máx.	Est.	Máx.	Est.					
Fusible de 240 V													
2 Polos, 2 fusibles y neutro													
	30	1 1/2	3	—	—	3	7 1/2	5	GF221N	A7B10000001258	GF221NR	A7B10000001259	
	60	3	10	—	—	7 1/2	15	10	GF222N	A7B10000001260			
Fusible de 240 V													
3 Polos, 3 fusibles y neutro⁴													
	30	1	3	—	—	3	7	5	GF321N	A7B10000003707	GF321NR	A7B10000001262	
	60	3	10	—	—	7	15	10	GF322N	A7B10000003708	GF322NR	A7B10000001263	
	100	7	15	—	—	15	30	20	GF323N	A7B10000003709	GF323NR	A7B10000001264	
	200	15	—	—	—	25	60	40	GF324N	A7B10000001265	GF324NR	A7B10000001266	
	400	15	—	—	—	50	125	50	GF325N	A7B10000001267			
	600	15	—	—	—	50	125	—	GF326N	A7B10000001268			
Sin fusible de 240 V^{3,4}													
3 polos													
	30	—	3	—	—	7	—	5	GNF321	A7B10000001269	GNF321R	A7B10000001270	
	60	—	10	—	—	15	—	10	GNF322	A7B10000001271	GNF322R	A7B10000001272	
	100	—	15	—	—	30	—	20	GNF323	A7B10000001273	GNF323R	A7B10000003828	

- 1) Clasificación de potencia dual:
Est.- Se aplica cuando están instalados fusibles de conexión sin tiempo de retraso
Max.- Se aplica cuando están instalados fusibles de conexión con tiempo de retraso.
2) Estos interruptores están aprobados por UL para aplicación en sistemas bifásicos aterrizados.
3) Adecuado para uso en cargas de motor de 3 fases.
4) Entrada de servicio etiquetada.

- 5) Tiene provisión para enchufe tipo ECHA.
6) Cinco interruptores por paquete estándar.
7) 10 interruptores por paquete estándar.
a) Interruptor de altura reducida (45.25 en vez de 56 pulgadas de altura) para uso con 500MCM o conductores menores.