

Datos para selección y pedidos

Accionamiento AC



3RT10 3.-1A.00



3RT10 3.-3A.00



3RT10 3.-1A.04



3RT10 4.-1A.00



3RT10 4.-3A.00

Datos asignados en la categoría de uso			Contactos auxiliares		Tensión asignada de mando U_s a 50/60 Hz	PE	Bornes de tornillo
AC-2 y AC-3, T_{θ} : hasta 60 °C		AC-1, T_{θ} : 40 °C	Nº caract.	Versión			
Intensidad de empleo I_e hasta 400 V	Fuerza de motores trifásicos a 60 Hz y 400 V	Intensidad de empleo I_e hasta 690 V		NA NC	V AC		Referencia
A	kW	A					

Para fijación por tornillos y por abroche en perfil TH 35

Tamaño S2

32	15	50	—	2	2	24 110 230 440	▶ ▶ ▶ ▶	3RT10 34-1AC20 3RT10 34-1AJ16 3RT10 34-1AN16 3RT10 34-1AR16
40	18,5	60	—	2	2	24 110 230 440	▶ ▶ ▶ ▶	3RT10 35-1AC20 3RT10 35-1AG20 3RT10 35-1AL20 3RT10 35-1AR60
50	22	60	—	2	2	24 110 230 440	▶ ▶ ▶ ▶	3RT10 36-1AC20 3RT10 36-1AJ16 3RT10 36-1AN16 3RT10 36-1AR16

Tamaño S2

Con bloque de contactos auxiliares montado (desmontable) ¹⁾

Denominaciones de las conexiones según EN 50012

32	15	50	22	2	2	230	▶	3RT10 34-1AP04
40	18,5	60	22	2	2	230	▶	3RT10 35-1AP04
50	22	60	22	2	2	230	▶	3RT10 36-1AP04

Para fijación por tornillos y por abroche en los perfiles TH 35 y TH 75

Tamaño S3

65	30	100	—	—	—	24 110 230 440	▶ ▶ ▶ ▶	3RT10 44-1AC20 3RT10 44-1AG20 3RT10 44-1AL20 3RT10 44-1AR60
80	37	120	—	2	2	24 110 230 440	▶ ▶ ▶ ▶	3RT10 45-1AC20 3RT10 45-1AJ16 3RT10 45-1AN16 3RT10 45-1AR16
95	45	120	—	2	2	24 110 230 440	▶ ▶ ▶ ▶	3RT10 46-1AC20 3RT10 46-1AG20 3RT10 46-1AL20 3RT10 46-1AR60

Tamaño S3

Con bloque de contactos auxiliares montado (desmontable) ¹⁾

Denominaciones de las conexiones según EN 50012

65	30	100	22	2	2	230	▶	3RT10 44-1AC24
80	37	120	22	2	2	230	▶	3RT10 45-1AG24
95	45	120	22	2	2	230	▶	3RT10 46-1AL24

1) Referencia para el bloque de contactos auxiliares (desmontable): 3RH19 21-1HA22 (2NA + 2NC según EN 50012; 22E).